

# OPS1200



## PLANTA SOLAR

### ESPECIFICACIONES

| Parámetro                    | Valor                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA      | 080 Wh / 300000 Ah                              |
| TIPO DE BATERÍA              | Batería de litio                                |
| POTENCIA (AC)                | 1200 W                                          |
| VOLTAJE (AC)                 | 110/220V / 50/60 Hz                             |
| ENTRADA DC                   | 528V / 6A                                       |
| SALIDA DC 1,2,3              | 1213V / 10A                                     |
| SALIDA/ENTRADA TIPO-C1       | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W) |
| SALIDA TIPO-C2               | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD100W) |
| SALIDA USB 1 y 2             | 5V / 2.1A                                       |
| SALIDA QC3.0 1 y 2           | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A                          |
| SALIDA INALÁMBRICA           | 15 W                                            |
| ENTRADA SOLAR                | 18V / 6A                                        |
| ENCENDEDOR DE CIGARROS 1 y 2 | 1213V / 10A                                     |
| CICLOS DE VIDA               | 200                                             |
| TEMPERATURA DE CARGA         | 0-45°C                                          |
| TEMPERATURA DE DESCARGA      | -20~50°C                                        |



### APLICACIONES



### DIMENSIONES

| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|--------|--------|--------|
| 338    | 245    | 247    |